

Black S960 opsætning

Se evt. youtube video for opsætning: Søg: jagt-jakt black s960 på youtube https://www.youtube.com/watch?v=vLEy5KX5iAU

1. Download App til Black S960

Gå i App store eller Play butik: Søg på TrailCam Mobile, vælg installer og åbn



2. Opret en konto:

Indtast din mailadresse Vælg Danmark Accepter betingelserne





2

support@greentel.dk

Du modtager en mail med en 6 cifret kode, den indtaster du i App ${\rm \acute{e}n.}$

Afsender mail er : TrailCam Mobile info@trailcammobile.com

Emne: TrailCam Mobile Verification Code



Opret en kode til App ´en som du kan huske på 6 tegn eller tal.



green

3. Login på app ´en

Tryk på login

Indtast din mail og det kodeord, du har lavet

login Iogin med din konto. Email Skab en konto Næste

4. Isæt simkort i kameraet.

Simkort skal knækkes ud til det mindste størrelse simkort og isættes i siden af kameraet











6. Batteri

Tag batteri ud og fjern plastik i bunden. I sæt batteri igen i kameraet





| Jomfruløkken 2 8930 Randers NØ



7. Isæt antenne



8. Gør kameraet klar

Tænd kameraet – sæt på on

Tjek, at der står 4G, der er signalstreger og et grønt v





Tryk på menu



Gå til "mobil" indstilling og sørg for, at mobilfunktionen er slået til - "cellular aktiveret"



9. Aktiverings kode

Brug piletast til at gå til på Activation Code Tryk ok på "Aktivation Code"

Der kommer nu en QR kode frem





10. Forbind kamera med App i telefonen

Når du er logget ind på App ´en, vælger du "Sim kort kamera"



Hurtig start - spring over, de step har du udført.

Nu gør skærmen klar til at skanne QR koden fra dit mobilkamera

11. Scan QR kode

Sæt telefonen henover QR koden på kameraet, så QR koden bliver skannet.

Kamera og App bliver nu forbundet.





| Jomfruløkken 2 | 8930 Randers NØ



12. Status

Her ser oplysninger fra kameraet.

Signal, hvor meget batteri, der er på og om SD kortet er fuld.

10.44 🖻 📫 🕈 🔹		🛱 🖘 💷 84% 🖬
🕻 Kameraer	Status	?
((† ^{.))} 866069	061890925 (Ak	tiveret)
Signal		11 5/5
Batterier		11%
SDkort	0.1GB af 2	8.9GB brugt Format
Indtjekningstid	30.09.20	024 10:42:55
Temperatur	24	.0°C / 75.2°F
Model		960-UXE
		V6.2.106
Abonnement Stat	us Indstillinge	er Galleri
111	0	<



| Jomfruløkken 2 | 8930 Randers NØ



13. Indstillinger

Tryk på indstillinger nederst på App én - Tryk på ? for at få forklaret punkterne

Den orange markering til venstre viser, hvilke oplysninger, der mangler at blive indlæst/opdateret i kameraet

Kameraer Indstillinger	
(۱۹) 866069061890925 (Aktiveret)	
 Ændringerne vil blive anvendt ved næste 	Sender billede, når der
"MobiloverførselÆndringerne vil blive anvendt ved næste "Mobiloverførsel".	sker en bevægelse
Overførsel ved hver optagelse 💿	
Overfare eleiptoruel (2) 044	Sender et billede hver
Overrørselsinterval (?) 24h >	dag på dette tidspunkt,
Første overførselstid ⑦ 07:00 >	for at vise, at det er i live
Maks overførselstid ⑦ 10 minutter >	Hvor længe, den må
	forsøge at sende, hvis
Mobil telefon kvalitet ⑦ 640x360 >	der er dårlig dækning
Tilstand ⑦ Hybrid >	Indstilles, hvis kameraet
	kun skal sende på
Kamera sprog Dansk >	bestemte tidspunkter og
	Indstilling for video
Foto eller video Billede Video	længde
Rillede kvalitet ⑦ 4MP >	Vælg om kamera skal sende
le m 😣 🕅	billeder eller video eller begge dele.
Abonnement Status Indstillinger Galleri	Vælg billede kvalitet, der gemmes
III O <	på hukommelseskortet
	- Ved billeder anbefales
	300MB data pr. måned

- Ved video anbefales 2GB data pr. måned



Meget mere end bare telefoni....

| Jomfruløkken 2 | 8930 Randers NØ support@greentel.dk



10.45 🖻 🖬 🌻 🔸	© ?₊,⊪ 84% ⊾	
Kameraer Indstillinger		
⁽ የ ⁾ 866069061890925 (Ak	ctiveret)	Vælg hvor længe, der
Ændringerne vil blive anvendt ved "MobiloverførselÆndringerne vil b næste "Mobiloverførsel".	l næste blive anvendt ved	skal gå imellem der tages et billede ved bevægelse. Vælg mindst
Detektionsforsinkelse ?	1 minutter ゝ	✓ 30 sekunder
PIR Sensitivitet ⑦	Medium >	 PIR sensorens følsomhed
Side bevægelses Sensor ⑦		Aktiver side sensoren,
Sløjfe optagelse ?		så den tager billeder af,
Driftstider	Andet >	siden
Info strip ⑦		Hvornår skal kameraet være aktivt og tage billeder
Dato format	D/M/Å >	✓ Vælg D/M/Å
Tids format	24h >	✓ Vælg 24h
Tids zone Germ	any/Berlin	Vælg Germany/Berlin
Abonnement Status Indstilling	er Galleri	
	<	



| Jomfruløkken 2 | 8930 Randers NØ

14. Sæt i gang



Kameraet skal stå på "on", tryk nu på "start"

Luk kameraet og det er nu klar til at sende billeder.

Der kan gå ca 10 minutter første gang, da kameraet først skal indlæse de nye indstillinger.

15. Billeder

Billeder bliver vist under i App ´en i fanen Galleri. Her kan man dele billederne via mail/beskeder, slette og redigere



Det er indstillingerne i Apps på telefonen, der bestemmer, om du får en lyd, når der kommer et billede.

16. Flere modtagere

Som udgangspunkt er der kun en, der kan modtage billeder

Andre brugere kan installere app ´en med samme brugernavn og password eller have online adgang til billederne via denne side:

https://webapp.trailcammobile.com/

17. Flere kamera

Har du flere kameraer, kan du tilføje dem på forsiden af App ´en ved at trykke på +



Meget mere end bare telefoni....

| Jomfruløkken 2 | 8930 Randers NØ